

機器設定メニュー

トレイ2/トレイ3/トレイ4に関する項目は、お使いの装置に合わせて表示されます。

排紙トレイに関する項目は、MC883シリーズのみ表示されます。

用紙サイズに記載されている[SEF]は、装置の正面から見て、用紙を縦に置くことを表します。[LEF] は横に置くことを表します。

設定値の太字になっている値は、工場出荷時の設定です。

項 目		設定値	説 明		
レポート印刷	メニューマップ		—	本機の詳細情報と、メニューと設定値の一覧を印刷します。	
	装置情報	ファイルリスト	—	ファイルシステムに登録されたファイルの一覧を印刷します。	
		デモページ	—	本機に内蔵しているデモ用の印刷データを印刷します。	
		エラーログ	—	本機で検出し記憶しているエラーのログを印刷します。	
		スキャン To ログ	—	スキャン To メール、スキャン To パソコン、スキャン To USBメモリー の結果を印刷します。	
		印刷集計結果	—	印刷集計結果を印刷します。	
		ネットワーク情報	—	ネットワーク情報を印刷します。	
		ファクス	短縮ダイヤルリスト	—	登録してある短縮ダイヤルの一覧を印刷します。
	宛先グループリスト		—	グループに登録されている短縮ダイヤルの一覧を印刷します。	
	通信管理レポート(送信)		—	ファクスの送信結果の最新50件を印刷します。	
	通信管理レポート(受信)		—	ファクスの受信結果の最新50件を印刷します。	
	通信管理レポート(送信/受信)		—	ファクスの送受信結果の最新50件を印刷します。	
	日報レポート		—	通信日報を印刷します。	
	Fコードボックスリスト		—	開設Fコードボックスの一覧を印刷します。	
	ダイレクトメール防止		—	ダイレクトメール防止ダイヤルリストの登録の一覧を印刷します。	
	Eメール/インターネットファクス	通信管理レポート	—	インターネットファクスの送受信を最新50件を印刷します。	
		Eメールアドレスリスト	—	アドレスブック内に登録されている Eメールアドレス一覧 とグループアドレス一覧を印刷します。	
	プリンター	PCLフォントリスト	—	PCLのフォントサンプルを印刷します。	
		PSEフォントリスト	—	PSのフォントサンプルを印刷します。	
		カラー調整パターン	—	階調特性を調整するためのパターンを印刷します。	
		カラープロファイルリスト	—	カラープロファイルリストを印刷します。	
	用紙	トレイ1	用紙サイズ	カセットサイズ カスタムサイズ	トレイ1の用紙サイズを設定します。
			カスタムサイズ	用紙幅	105~ 210 ~297ミリ
用紙長さ				148~ 297 ~431ミリ	トレイ1の用紙サイズでカスタムサイズを設定したときに表示します。用紙の長さを設定します。
用紙種類		普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚い紙 粗い紙 特殊用紙1 USERTYPE1 USERTYPE2 USERTYPE3 USERTYPE4 USERTYPE5	トレイ1の用紙の種類を設定します。		

項 目		設定値	説 明		
(用紙)	(トレイ1)	用紙厚	普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2	トレイ1の用紙の厚さを設定します。	
		リーガル用紙	リーガル14 リーガル13.5 リーガル13	トレイ1の用紙サイズダイヤルがリーガルの時のリーガル用紙のサイズを設定します。	
		その他 定型	B6[SEF] Statement SEF (5.5 x 8.5) 8.5" SQ Folio 16K(184x260mm)[SEF] 16K(195x270mm)[SEF] 16K(197x273mm)[SEF] 16K(184x260mm)[LEF] 16K(195x270mm)[LEF] 16K(197x273mm)[LEF] 8K(260x368mm) 8K(270x390mm) 8K(273x394mm)	トレイ1の用紙サイズダイヤル以外の用紙サイズを設定します。	
トレイ2	※増設トレイユニットを装着しているときに表示します。	用紙サイズ	カセットサイズ カスタムサイズ	トレイ2の用紙サイズを設定します。	
		カスタムサイズ	用紙幅	148～210～297ミリ	トレイ2の用紙サイズでカスタムサイズを設定したときに表示します。用紙の幅を設定します。
			用紙長さ	182～297～431ミリ	トレイ2の用紙サイズでカスタムサイズを設定したときに表示します。用紙の長さを設定します。
		用紙種類	普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚い紙 粗い紙 特殊用紙1 USERTYPE1 USERTYPE2 USERTYPE3 USERTYPE4 USERTYPE5	トレイ2の用紙の種類を設定します。	
		用紙厚	普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1	トレイ2の用紙の厚さを設定します。	
		リーガル用紙	リーガル14 リーガル13.5 リーガル13	トレイ2の用紙サイズダイヤルがリーガルの時のリーガル用紙のサイズを設定します。	
トレイ3	※増設トレイユニットを装着しているときに表示します。	用紙サイズ	カセットサイズ カスタムサイズ	トレイ3の用紙サイズを設定します。	
		カスタムサイズ	用紙幅	148～210～297ミリ	トレイ3の用紙サイズでカスタムサイズを設定したときに表示します。用紙の幅を設定します。
			用紙長さ	182～297～431ミリ	トレイ3の用紙サイズでカスタムサイズを設定したときに表示します。用紙の長さを設定します。

項 目		設定値	説 明		
(用紙)	(トレイ3)	用紙種類	普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚い紙 粗い紙 特殊用紙1 USERTYPE1 USERTYPE2 USERTYPE3 USERTYPE4 USERTYPE5	トレイ3の用紙の種類を設定します。	
		用紙厚	普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1	トレイ3の用紙の厚さを設定します。	
		リーガル用紙	リーガル14 リーガル13.5 リーガル13	トレイ3の用紙サイズダイヤルがリーガルの時のリーガル用紙のサイズを設定します。	
		その他 定型	8.5" SQ Folio 16K(184x260mm)[SEF] 16K(195x270mm)[SEF] 16K(197x273mm)[SEF] 16K(184x260mm)[LEF] 16K(195x270mm)[LEF] 16K(197x273mm)[LEF] 8K(260x368mm) 8K(270x390mm) 8K(273x394mm)	トレイ3の用紙サイズダイヤル以外の用紙サイズを設定します。	
トレイ4	※増設トレイユニットを装着しているときに表示します。	用紙サイズ	カセットサイズ カスタムサイズ	トレイ4の用紙サイズを設定します。	
		カスタムサイズ	用紙幅	148～210～297ミリ	トレイ4の用紙サイズでカスタムサイズを設定したときに表示します。用紙の幅を設定します。
			用紙長さ	182～297～431ミリ	トレイ4の用紙サイズでカスタムサイズを設定したときに表示します。用紙の長さを設定します。
		用紙種類	普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚い紙 粗い紙 特殊用紙1 USERTYPE1 USERTYPE2 USERTYPE3 USERTYPE4 USERTYPE5	トレイ4の用紙の種類を設定します。	
		用紙厚	普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1	トレイ4の用紙の厚さを設定します。	
		リーガル用紙	リーガル14 リーガル13.5 リーガル13	トレイ4の用紙サイズダイヤルがリーガルの時のリーガル用紙のサイズを設定します。	
		その他 定型	8.5" SQ Folio 16K(184x260mm)[SEF] 16K(195x270mm)[SEF] 16K(197x273mm)[SEF] 16K(184x260mm)[LEF] 16K(195x270mm)[LEF] 16K(197x273mm)[LEF] 8K(260x368mm) 8K(270x390mm) 8K(273x394mm)	トレイ4の用紙サイズダイヤル以外の用紙サイズを設定します。	

項 目		設定値	説 明		
(用紙)	MPトレイ	用紙サイズ	A3 A4[SEF] A4[LEF] A5[SEF] A5[LEF] A6[SEF] B4 B5[SEF] B5[LEF] B6[SEF] B6[LEF] B6Half リーガル14 リーガル13.5 リーガル13 タブロイド レター[SEF] レター[LEF] エグゼクティブ 8.5" SQ Folio 16K(184x260mm)[SEF] 16K(195x270mm)[SEF] 16K(197x273mm)[SEF] 16K(184x260mm)[LEF] 16K(195x270mm)[LEF] 16K(197x273mm)[LEF] 8K(260x368mm) 8K(270x390mm) 8K(273x394mm) ステートメント[SEF] ステートメント[LEF] インデックスカード 4x6 インチ 5x7 インチ カスタムサイズ Com-10 Envelope DL Envelope C5 C4 はがき 往復はがき 封筒 長形3号 封筒 長形4号 封筒 長形40号 封筒 洋形0号 封筒 洋形4号 封筒 角形2号 封筒 角形3号	MPトレイの用紙サイズを設定します。	
		カスタムサイズ	用紙幅	64～210～297ミリ	MPトレイの用紙サイズでカスタムサイズを設定したときに表示します。用紙の幅を設定しま
			用紙長さ	90～297～1321ミリ	MPトレイの用紙サイズでカスタムサイズを設定したときに表示します。用紙の長さを設定しま
		用紙種類	普通紙 レターヘッド 特殊用紙2 ラベル紙 ボンド紙 再生紙 厚い紙 粗い紙 特殊用紙1 ユーザータイプ1 ユーザータイプ2 ユーザータイプ3 ユーザータイプ4 ユーザータイプ5	MPトレイの用紙の種類を設定します。	
		用紙厚	普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2 ごく厚い紙3	MPトレイの用紙厚を設定します。	

項 目		設定値	説 明		
(用紙)	(MPトレイ)	MPトレイ使い方	MPトレイとして 用紙違いのとき 使用しない	MPトレイの使い方を設定します。 トレイとして：通常のトレイとして使用しま す。 用紙違いのとき：用紙違いが発生したときに、 MPトレイを使用します。 使用しない：自動トレイ選択と自動トレイ切り 換え時にMPトレイを使用しません。	
	印刷トレイ指定	コピー	トレイ1	オン オフ オン(優先)	コピーするときに、トレイを使用する/しないを 設定します。 優先：同じサイズの下紙が他のトレイにもセッ トされている場合に優先して使用します。 ※トレイ2～4は、増設トレイユニットを装着し ているときに表示します。
			トレイ2	オン オフ オン(優先)	
			トレイ3	オン オフ オン(優先)	
			トレイ4	オン オフ オン(優先)	
			MPトレイ	オン オフ オン(優先)	
		ファクス	トレイ1	オン オフ オン(優先)	受信したファクスを印刷するときに、トレイを 使用する/しないを設定します。 優先：同じサイズの下紙が他のトレイにもセッ トされている場合に優先して使用します。 ※トレイ2～4は、増設トレイユニットを装着し ているときに表示します。
			トレイ2	オン オフ オン(優先)	
			トレイ3	オン オフ オン(優先)	
			トレイ4	オン オフ オン(優先)	
			MPトレイ	オン オフ オン(優先)	
	給紙トレイ		トレイ1 トレイ2 トレイ3 トレイ4 MPトレイ	給紙するトレイを指定します。 ※トレイ2～4は、増設トレイユニットを装着し ているときに表示します。	
	自動トレイ切替		オン オフ	用紙がなくなったときに、自動でトレイを切り 替えるかどうかを設定します。	
	トレイ選択順序		下方向 上方向 給紙トレイ	自動トレイ選択と自動トレイ切り換え時に選択 するトレイの優先順位を設定します。	
	両面最終ページ		常時印刷 白紙スキップ	両面印刷するときに、最終ページが片面のみの 場合、両面印刷するかどうかを設定します。 ・常時印刷：常に両面印刷する。 ・白紙スキップ：奇数ページの最終ページを 片面印刷する。	
	排紙トレイ ※MC883シリー ズのみ表示しま す。	コピー	本体排紙トレイ 本体上排紙トレイ	コピーの印刷結果を排紙するトレイを設定しま す。	
		ファクス	本体排紙トレイ 本体上排紙トレイ	受信したファクスを排紙するトレイを設定し ます。	
		プリンター	本体排紙トレイ 本体上排紙トレイ	プリントした用紙を排紙するトレイを設定しま す。	
		メール/I-FAX	本体排紙トレイ 本体上排紙トレイ	Eメール/インターネットファクスを印刷した 用紙を排紙するトレイを設定します。	
		その他	本体排紙トレイ 本体上排紙トレイ	その他の場合に排紙するトレイを設定します。	
	自動排紙トレイ切替 ※MC883シリーズのみ表示します。		オフ オン	排紙トレイを自動で切り替えるかを設定しま す。	
簡単設定	「基本的な使い方」の「簡単設定」をご覧ください。				

項 目		設定値	説 明		
Eメールアドレ スリスト	Eメールアドレス	0001~1000	—	Eメールアドレスの管理番号です。1000件まで登録できます。	
		登録編集	名前	—	名前を入力します。
			フリガナ	—	名前のフリガナを入力します。半角文字で8文字まで登録できます。
			メールアドレス	—	Eメールアドレスを入力します。
			グループ番号	—	Eメールグループの番号を入力します。
		削除	—	Eメールアドレスを削除します。	
		ABC順にソート	—	Eメールアドレスを名前順に並べて表示します。	
		番号順にソート	—	Eメールアドレスを番号順に並べて表示します。	
		検索	—	Eメールアドレスを検索します。	
		空き番号へ登録	—	空いている管理番号へEメールアドレスを登録します。	
		番号検索	—	指定した番号のEメールアドレスを表示します。	
		Eメールグループ	01~32	—	Eメールグループの管理番号です。32グループまで登録できます。
			登録/編集	名前	—
	フリガナ			—	Eメールグループの名称のフリガナを入力します。半角文字で8文字まで登録できます。
	アドレス番号			—	Eメールグループに登録するEメールアドレス番号を選択します。
	削除		—	Eメールグループを削除します。	
	ABC順にソート		—	Eメールグループを名前順に並べて表示します。	
	番号順にソート		—	Eメールグループを番号順に並べて表示します。	
	検索	—	Eメールグループを検索します。		
電話帳	短縮ダイヤル	0001~1000	—	短縮ダイヤルの管理番号です。1000件まで登録できます。	
		登録/編集	名前	—	相手先の名前を入力します。
			フリガナ	—	相手先の名前のフリガナを入力します。半角文字で8文字まで登録できます。
			相手先番号	—	相手先のファクス番号を入力します。
			グループ番号	—	短縮ダイヤルに登録するグループ番号を選択します。
		削除	—	短縮ダイヤルを削除します。	
		ABC順にソート	—	短縮ダイヤルを名前順に並べて表示します。	
		番号順にソート	—	短縮ダイヤルを番号順に並べて表示します。	
		検索	—	短縮ダイヤルを検索します。	
		空き番号へ登録	—	空いている管理番号へ短縮ダイヤルに登録します。	
		番号検索	—	指定した番号の短縮ダイヤルを表示します。	
		グループ番号	01~32	—	短縮ダイヤルグループの管理番号です。32グループまで登録できます。
			登録/編集	名前	—
	フリガナ			—	短縮ダイヤルグループの名称のフリガナを入力します。半角文字で8文字まで登録できます。
	短縮ダイヤル			—	短縮ダイヤルグループに登録する短縮ダイヤル番号を選択します。
	削除		—	短縮ダイヤルグループを削除します。	
	ABC順にソート		—	短縮ダイヤルグループを名前順に並べて表示します。	
	番号順にソート	—	短縮ダイヤルグループを番号順に並べて表示します。		
	検索	—	短縮ダイヤルグループを検索します。		
空き番号へ登録	—	空いている管理番号へ短縮ダイヤルグループに登録します。			

項 目		設定値	説 明	
(電話帳)	(グループ番号) 番号検索	—	指定した番号の短縮ダイヤルグループを表示します。	
プロフィール	「基本的な使い方」の「プロフィール」をご覧ください。			
ワンタッチボタン設定	ファクス	ワンタッチボタン番号(01~40)	—	ファクスのワンタッチボタン番号を選択します。
		登録(上書き)	—	ファクスのワンタッチボタンを登録します。
		削除	—	ファクスのワンタッチボタンを削除します。
	インターネットファクス	ワンタッチボタン番号(01~40)	—	インターネットファクスのワンタッチボタン番号を選択します。
		登録(上書き)	—	インターネットファクスのワンタッチボタンを設定します。
		削除	—	インターネットファクスのワンタッチボタンを削除します。
	スキャン To メール	ワンタッチボタン番号(01~40)	—	スキャン Toメールのワンタッチボタン番号を選択します。
		登録(上書き)	—	スキャン Toメールのワンタッチボタンを設定します。
		削除	—	スキャン Toメールのワンタッチボタンを削除します。
	スキャン To 共有フォルダー	ワンタッチボタン番号(01~40)	—	スキャン To共有フォルダーのワンタッチボタン番号を選択します。
		登録(上書き)	—	スキャン To共有フォルダーのワンタッチボタンを設定します。
		削除	—	スキャン To共有フォルダーのワンタッチボタンを削除します。
ネットワーク接続PC	001~050		—	プロフィールの管理番号を表します。変更はできません。
	登録/編集	送信先名	—	送信者名を設定します。
		フリガナ	—	送信者名のフリガナを設定します。半角文字で最大8文字で設定します。
		送信先アドレス	—	送信先のアドレスを設定します。
		ポート番号	—	ポート番号を設定します。
	削除	—	ネットワーク接続PCを削除します。	
	番号順にソート	—	ネットワーク接続PCを番号順に表示します。	
	ABC順にソート	—	ネットワーク接続PCを名前順に表示します。	
番号検索	—	ネットワーク接続PCを空き番号に登録します。		
原稿蓄積設定	受信原稿	パスワード	—	パスワードを入力します。
		印刷	—	受信した原稿を印刷します。
		削除	—	受信した原稿を削除します。
		プレビュー	—	受信した原稿をプレビュー表示します。
		すべて印刷	—	全ての原稿を印刷します。
		すべて削除	—	全ての原稿を削除します。
	Fコード掲示板	上書き	—	Fコード掲示板を上書きします。
		削除	—	Fコード掲示板を削除します。
	Fコードボックス	選択	—	Fコードボックスを選択します。
装置情報	システム情報	—	本機のシリアル番号やファームウェアのバージョン、メモリーの容量、ハードディスクの情報などを表示します。	
	ネットワーク ※[管理者設定] > [ネットワーク管理] > [ネットワーク設定] > [TCP/IP]が[無効]に設定されているときは表示しません。	—	本機のIPv4アドレス、MACアドレスなどを表示します。	
AirPrint		有効	AirPrintが有効であることを表示します。	

項 目		設定値	説 明		
Googleクラウド プリント ※ [管理者設定] >[ネットワーク管理] >[ネットワーク設定] >[TCP/IP]が [無効]に設定 されているとき は表示しません。	登録済みの情報の削除	—	登録状態時のみ表示します。		
	Googleクラウドプリントへの登録	—	本機をGoogleクラウドプリントへ登録します。		
	Googleクラウドプリント設定	有効 停止 無効	クラウドサービスの利用について設定します。		
	DNSサーバー(プライマリー)	—	DNSサーバー(プライマリー)のアドレスを設定します。		
	DNSサーバー(セカンダリー)	—	DNSサーバー(セカンダリー)のアドレスを設定します。		
	プロキシ	利用する 利用しない	プロキシの利用について設定します。		
	プロキシサーバー	—	プロキシサーバーについて設定します。		
	プロキシサーバーポート番号	—	プロキシサーバーのポート番号を設定します。		
	プロキシユーザーID	—	プロキシユーザーIDを設定します。		
プロキシパスワード	—	プロキシパスワードを設定します。			
無線設定	管理者パスワード	—	管理者パスワードを入力します。		
	自動設定(WPS)	WPS-PBC 開始	—	WPS-PBC を実行します。	
		WPS-PIN 開始	—	WPS-PIN を実行します。	
	無線ネットワーク の選択	検索で見つかったアクセスポイント名の一覧	—	検索で見つかったアクセスポイントの一覧を表示します。	
		手動設定	SSID	—	SSIDを入力します。
			セキュリティ	Disable WPA2-PSK WPA2-EAP(Webのみ設定可)	無線LAN機能のセキュリティを設定します。 WPA-EAPはWebページでのみ設定可能です。
			WEP Key	—	WEP Keyを入力します。
			※ セキュリティでWEPが選択された場合	—	
			WPA Encryption Type	AES	WPA-PSK暗号化方式を設定します。
	※セキュリティでWPA または WPA2を選択した場合	—			
WPA Pre-shared Key	—	Pre Shared Key を入力します。			
※ セキュリティでWPAまたは WPA2を選択した場合	—				
無線再接続	—	無線の再接続を実行します。			
管理者設定	「本機の管理/仕様一覧」の「管理者設定」をご覧ください。				