# 短縮ダイヤルを使う

短縮ダイヤルは、電話番号を3桁の番号に短縮して登録したものです。

短縮ダイヤルは、社内の共通電話帳として使用するものです。登録しておくと、どの電話機からもダイヤルすることができます。

相手の短縮番号を知っていれば、その番号をダイヤルするだけで電話をかけることができます。


短縮番号の相手の名前がわからない場合や、相手の名前から短縮番号を知りたい場合は、検索して調べることができます。

ここでは、短縮ダイヤルについて以下の操作を説明します。

操作	説明箇所	
短縮ダイヤルの検索	相手の名前から短縮ダイヤルを検索する	
短袖タイトルの快系	メモリ番号から相手の名前を検索する	
短縮ダイヤルの登録(※)	短縮ダイヤルを登録する	
短縮ダイヤルの変更(※)	短縮ダイヤルの登録内容を変更する	
短縮ダイヤルの1件削除(※)	短縮ダイヤルの登録を 1 件消去する	
短縮ダイヤルの全削除(※)	短縮ダイヤルの登録をすべて消去する	

(※)短縮ダイヤルの登録/変更/削除ができるのは、システム管理電話機、または一般電話機で管理者用パスワードを入力した場合です。

短縮ダイヤルの操作は、以下のキーを使って行います。



## ■ 相手の名前から短縮ダイヤル<u>を検索する</u>

短縮ダイヤルに登録されている名前で、短縮ダイヤルを検索することができます。

# 1 電話機が待受状態のとき、 きま を押す

ディスプレイにメインメニューが表示されます。

※パスワードが設定されている電話機では、メインメニューの表示の前に、パスワード入力 画面が表示されます。その場合は、パスワード(数字4桁)を入力してください。

パスワード入力 パスワード >\_ 待受状態のディスプレイの表示例

Tel. 100 11/07 Tue 16:00

電話機が待受状態のときは、ディスプレイに内線番号、日付、時刻が表示されています。

パスワードが不明な場合は 取扱店にご相談ください。 2 「3:短縮ダイヤル」を △、 ▽ で選び、 ▼ を押す

短縮ダイヤルのメニューが表示されます。

 メインメニュー

 1:電話帳

 2:履歴表示

 3:短縮ダイヤル

**3**「1:検索」を △、 ▽ で選び、 <sup>★ \*</sup> を押す

短縮ダイヤル検索のメニューが表示されます。

短縮ダイヤル 1:検索

2:登録

「2:登録」はシステム管理電話機(または管理者用パスワードを入力した一般電話機)の場合だけ表示されます。

**4** 「1:名前検索」を △、 ▽ で選び、 ▽ を押す

名前を入力する画面が表示されます。

短縮ダイヤル検索

1 · 名前給國

2:メモリ番号検索

5 検索する名前のフリガナの先頭から 1 ~5 文字を入力して を押す

・この画面は、自動的にカナ入力モードになっています。ダイヤルキーを押して文字を入力します。

・検索結果が表示されます。

[カナ] 検 索:

6 検索結果を確認する

・検索結果が複数ある場合は、 □ □ を押して、検索結果を順番に表示することができます。

・目的の相手を表示します。

 <タ>
 No. 003

 外線
 N

 1234567890

 田中太郎

システム管理電話機(または管理者用パスワードを入力した一般電話機)の場合は、ここで を押すと、 短縮ダイヤルを編集することができます。

- →「短縮ダイヤルを登録する」
- → 「短縮ダイヤルの登録をすべて消去する」

- 自動的にダイヤルされます。
- ・相手の応答する声が聞こえたら、受話器を上 げて通話します。

相手が外線の場合は、外線キーを押して発信することもできます。

## ■ メモリ番号から相手の名前を検索する

メモリ番号(短縮番号)から、短縮ダイヤルに登録されている相手の情報を検索します。

#### 1 短縮ダイヤル検索メニューを表示する

「相手の名前から短縮ダイヤルを検索する」 の手順 1 ~ 3 を行ってください。 詳しい手順は、「相手の名前から短縮ダイヤルを 検索する」を参照してください。

# **2** 「2:メモリ番号検索」を △ 、 ▽ で 選び、 <sup>※ 定</sup> を押す

メモリ番号を入力する画面が表示されます。

短縮ダイヤル検索 1:名前検索

2:メモリ番号検索

# 3 メモリ番号を入力して を押す

- メモリ番号は000~999の範囲で、ダイヤルキーで入力します。
- ・検索結果が表示されます。
- ・登録されていないメモリ番号を入力した場合 は、4行目に「未登録」と表示されます。

メモリ番号検索 No :003

#### 4 検索結果を確認する

- ・目的の相手が表示されていることを確認します。
- ・ □ ▼ を押すと、前後のメモリ番号の内容を確認することができます。

No.003 外線 N 1234567890 田中太郎

システム管理電話機(または管理者用パスワードを入力した一般電話機)の場合は、ここで を押すと、 短縮ダイヤルを編集することができます。

- →「短縮ダイヤルを登録する」
- →「短縮ダイヤルの登録をすべて消去する」

#### 

- 自動的にダイヤルされます。
- ・相手の応答する声が聞こえたら、受話器を上げて通話します。

相手が外線の場合は、外線キーを押して発信することもできます。

## 短縮ダイヤルを登録する

電話番号を短縮ダイヤルに登録します。短縮ダイヤル 1 件ごとに、着信音や着信時のバックライトの 色設定を行うことができます。

ます。

ここでは、一般電話機から、管理者用パスワードを入力して、短縮ダイヤルを登録する方法を説明しま す。システム管理電話機では、手順2~3の操作は必要ありません。

## 1 電話機が待受状態のとき、 を押す

ディスプレイにメインメニューが表示されます。

※パスワードが設定されている電話機では、メ インメニューの表示の前に、パスワード入力 画面が表示されます。その場合は、パスワー ド(数字4桁)を入力してください。

パスワード入力 パスワード

待受状態のディスプレイの表示例

Tel. 100 11/07 Tue 16:00

電話機が待受状態のときは、ディスプレイに内線番号、 日付、時刻が表示されています。

パスワードが不明な場合は 取扱店にご相談ください。

#### 2 (0) を押す

管理者用パスワードを入力する画面が表示され ます。

メインメニュー 1:電話帳

- 2:履歴表示
- 3:短縮ダイヤル

「0:」はメニューにはありません。

#### 3 管理者用パスワード(数字4桁)を入 力し、デアを押す

メインメニューに戻ります。メニューには管理 者用項目も表示されます。

パスワード入力 パスワード

管理者用パスワードについては、取扱店にご相談くだ さい。

## 4 「3:短縮ダイヤル」を △ 、 ▽ で選び、 きたかった。

短縮ダイヤルのメニューが表示されます。

メインメニュー

- 1:電話帳
- 2:履歴表示

3:短縮ダイヤル

## 

登録メニューが表示されます。

短縮ダイヤル 1:検索 2:登録

# 6 「1:登録」を △ 、 ▽ で選び、 ▽ を押す

短縮ダイヤルを登録するための画面が表示されます。

登録 1:登録 2:全消去

# 7 メモリ番号を入力して 一を押す

- ・メモリ番号には、最初、使用されていないメモリ番号の中で一番若い番号が表示されます。 違うメモリ番号で登録したい場合は、 を押して数字を削除してから入力します。
- ・入力したメモリ番号がすでに登録されている場合は、上書きするかどうか尋ねられます。 上書きする場合は「1:はい」を選び、上書きしないで、別のメモリ番号を入力し直す場合は「2:いいえ」を選びます。

上書きしますか? 1:はい 2:いいえ

・メモリ番号の設定が終わると、「番号種別」の 選択画面になります。

 メモリ番号
 No. xxx

 未登録

ここで設定したメモリ番号が短縮番号になります。 使用可能なメモリ番号は、000~999です。

## 8 番号種別を △ 、▽ で選び、 ⇒ を 押す

番号種別が設定され、電話番号を登録する画面が表示されます。

番号種別 1:外線 \* 2:内線 3:PBX

## 9 電話番号をダイヤルキーで入力して \*\*\*を押す

・電話番号は市外局番から入力します。市外局 番から登録しないと、着信時の名前表示がで きません。 ダイヤル 0312345678 HN

H: 非通知 N: ARS停止

10	名前を漢字で入力し	7 =	定定	细寸
10	台削を漢子 じハルし	C	سے ر	1甲 9

[漢字] 名 前:

田中たろう

# 11 フリガナを確認して きゅうを押す

- ・入力された漢字名から自動的にフリガナが表示されます。修正する場合は、ダイヤルキーを使って修正します。
- ・番号種別で「外線」を選んだ場合は手順 12 と 手順 13 を行います。それ以外を選んだ場合は、 これで短縮ダイヤルの登録が完了し、短縮ダイヤルの登録メニューに戻ります。

[カナ] フリガナ:

タナカタロウ

#### 12 この相手から電話がかかってきたときの 着信音を 🔼 、 🔽 で選び、 \*\*\* を押す

着信音の種類は1~9まで9種類あります。

発信者番号毎の着信音を設定

1:指定なし\*

2:着信音 1 3:着信音 2

#### 13 この相手から電話がかかってきたとき のバックライトの色を △ 、 ▽ で選 び、 ※ \* を押す

- ・短縮ダイヤルの登録が完了し、短縮ダイヤル の登録メニューに戻ります。
- 続けて登録する場合は、手順 6 ~ 13 を繰り
   返します。終了する場合は、 き押します。

発信者番号毎のバックライト色設定

1:色を変えない\*

2:着信時に色を変える

## 短縮ダイヤルの登録内容を変更する

登録した短縮ダイヤルの内容を変更することができます。

/ 🗡 モ この操作はシステム管理電話機から、または一般電話機で管理者用パスワードを入力して行い ます。

#### 1 変更する短縮ダイヤルを検索して表示 する

- ・名前から検索する場合:
  - →「相手の名前から短縮ダイヤルを検 索する」の1~6を行います。
- ・ 短縮番号から検索する場合:
  - →「メモリ番号から相手の名前を検索 する」の 1 ~ 4 を行います。

一般電話機で操作する場合は、短縮ダイヤルを検索す る前に、メインメニューで(O)を押して管理者用パス ワードを入力してください。この操作については、 「短縮ダイヤルを登録する」の手順2~3を参照して ください。

# 2 きを押す

登録内容変更メニューが表示されます。

No. 003 外線 1234567890 田中太郎

## 3 「1:内容変更」を △ 、 ▽ で選び、 产を押す

内容を変更する短縮ダイヤルの画面が、もう一 度表示されます。

登録内容変更

1:内容変更 2: 登録削除

# 4 **\*** を押す

番号種別を変更する画面が表示されます。

No. 003 <タ> 外線 1234567890 田中太郎

#### 5 登録内容を変更する

- このあと「短縮ダイヤルを登録する」の 8 ~ 13 と同じ画面が表示されます。内容を変 更したい画面で変更を行います。内容を変更 しない画面では「一を押して、次の画面を表 示します。
- ・電話番号や名前を変更する場合は、🤍 でー 文字ずつ削除してから、新しい番号や名前を 入力します。
- ・最後の画面の設定まで終了すると、「ピー」と 音が鳴って、内容変更が終了します。

着信音の選択画面とバックライトの色の選択画面は、 「番号種別」で「外線」を選択した場合だけ表示されます。

# | 短縮ダイヤルの登録を 1 件消去する

短縮ダイヤルに登録されている情報を1件消去することができます。

ます。

#### 1 消去する短縮ダイヤルを検索して表示 する

- ・名前から検索する場合:
  - →「相手の名前から短縮ダイヤルを検 索する」の1~6を行います。
- ・短縮番号から検索する場合:
  - →「メモリ番号から相手の名前を検索 する」の 1 ~ 4 を行います。

一般電話機で操作する場合は、短縮ダイヤルを検索す る前に、メインメニューで(O)を押して管理者用パス ワードを入力してください。この操作については、 「短縮ダイヤルを登録する」の手順2~3を参照して ください。

	决 疋	
21		を押す

登録内容変更メニューが表示されます。

No. 003 外線 1234567890 田中太郎

## 3 「2:登録削除」を △ 、 ▽ で選び、 **一きを押す**

短縮ダイヤルを1件消去してよいかを確認する 画面が表示されます。

登録内容変更 1:内容変更 2:登録削除

## 4 削除してよい場合は、「1:はい」を △、▽で選び、╞を押す

短縮ダイヤルが1件消去されます。

消去しますか? 2:いいえ

# ■短縮ダイヤルの登録をすべて消去する

短縮ダイヤルに登録されている情報をすべて消去することができます。

② メモ この操作はシステム管理電話機から、または一般電話機で管理者用パスワードを入力して行い ます。

1 短縮ダイヤルの登録メニューを表示する

「短縮ダイヤルを登録する」の手順 1 ~ 5 を行います。

2「2:全消去」を 🔼 、 🔽 で選び、 を押す

短縮ダイヤルをすべて消去してよいかを確認す る画面が表示されます。

登録 1:登録 2:全消去\_\_\_\_\_

3 削除してよい場合は、「1:はい」を △、▽で選び、◯を押す

短縮ダイヤルの登録情報がすべて消去され、短 縮ダイヤル登録メニューに戻ります。


消去しますか? 2:いいえ

## ■ 短縮番号をダイヤルして電話をかける

相手の短縮番号を知っている場合は、この方法で電話をかけることができます。短縮番号には外線も内線も登録することができます。

**>>** 

短縮番号の登録はシステム管理電話機から、または一般電話機で管理者用パスワードを入力して行うことができます。短縮番号の登録方法については、「短縮ダイヤルを登録する」を参照して ください。



#### **グメモ**

- ●使用するフレキシブルキーの位置は、 電話機によって異なります。
- ●電話機のフレキシブルキーの名称が、 本書のものと異なる場合は、実際にご 使用になる名称を本書に記入しておく と便利です。

例)

短縮ダイヤル



#### 1 受話器を上げる

受話器から「ツーツー」と発信音が聞こえます。

## 2 短縮を押す

ディスプレイに短縮番号の入力をうながすメッセージが表示されます。

Tel. 100 短縮 No.:

#### 3 短縮番号(たとえば "123") をダ イヤルする

- ・電話番号を表示すると同時に、自動的にダイヤルされます。
- ・相手が応答すると、通話ができます。

Tel. 100 短 縮 No. :123

田中太郎

1234567890

#### 4 通話が終了したら受話器を戻す