






















# 操作早見表











## ■ 電話をかける

注)・受話器を上げると自動的に外線に発信する設定（オフフック外線自動捕捉）をしている場合、\*の部分で  を押してください。

・特番をダイヤルする箇所には、[ ] 欄を設けていますので、実際にご使用になる特番をご記入ください。


機能名称		操作手順
外線	受話器を上げてからかける	① 待受状態で、受話器を上げる ② 外線キー /  /  のいずれかを押す ③ 相手の電話番号をダイヤルする
	受話器を置いたままかける	① 待受状態で、外線キー /  /  のいずれかを押す ② 相手の電話番号をダイヤルする ③ 受話器を上げる
	電話番号を確認してからかける	① 待受状態で、相手の電話番号をダイヤルする ② 外線キー /  のいずれかを押す ③ 受話器を上げる
内線	通常呼出し	① 待受状態で、受話器を上げる * ② 相手の内線番号をダイヤルする
	音声呼出し	① 待受状態で、受話器を上げる * ② 相手の内線番号をダイヤルする ③  を押す ④ 受話器に向かって、音声で相手を呼び出す
	グループ音声呼出し	① 待受状態で、受話器を上げる * ② グループ呼出し特番   [ ] を押す ③ グループ番号   [ ] を押す (   は初期値です。) ④ 受話器に向かって、音声でグループを呼び出す
	DGL グループ呼出し	① 待受状態で、受話器を上げる * ② DGL 呼出特番 [ ] をダイヤルする ③ DGL グループ番号 [ ] をダイヤルする
内線・外線 共通	短縮ダイヤルで電話をかける	① 待受状態で、受話器を上げる ②  を押す ③ 短縮番号をダイヤルする
	ワンタッチで電話をかける	① 待受状態で、受話器を上げる ② 電話番号が登録されているフレキシブルキーを押す
	電話帳を使ってかける	① 待受状態で、  を押す ② パスワードを設定している場合は入力する ③ 電話帳検索メニューで検索方法を選択する 「1：名前検索」→ フリガナを入力して  を押す 「2：メモリ検索」→ メモリ番号を入力して  を押す 「3：グループ検索」→ グループ検索画面が表示されるので、グループ番号を   を押して選択し、  を押す ④ 検索結果を確認する ⑤  を押す（自動的にダイヤルされる） ⑥ 受話器を上げる



機能名称		操作手順
発信記録を使ってかける		① 待受状態で、  を押す ② パスワードを設定している場合は入力する ③   を押して発信記録を選択する ④  を押す（自動的にダイヤルされる） ⑤ 受話器を上げる
着信記録を使ってかける		① 待受状態で、  を押す ② パスワードを設定している場合は入力する ③   を押して着信記録を選択する ④  / 外線キーのいずれかを押す（自動的にダイヤルされる） ⑤ 受話器を上げる
リダイヤルする		① 待受状態で、受話器を上げる ②  を押す
ハンズフリーで電話をかける（電話機にハンズフリー設定が必要）		① 待受状態で、  を押す ② 外線にかける場合は、外線キーを押す ③ 相手の電話番号をダイヤルする

## ■ 電話を受ける

注) ★印のついている項目は、あらかじめフレキシブルキーへの設定が必要です。

機能名称		操作手順
外線を受ける		① 着信音が聞こえる ② 受話器を上げる ③ ランプが点滅している外線キーを押す
内線を受ける		① 着信音が聞こえる ② 受話器を上げる
内線（音声呼出し）を受ける		① 声が聞こえる ② 受話器を上げる
内線（音声呼出し）を受話器を上げずに受ける		① 声が聞こえる ②  を押す ③ マイクに向かって話す ④ 通話を終わるときは  を2回押す
代理応答	グループ内代理応答	① 内線グループ内の内線電話に着信がある ②  を押す ③ 受話器を上げる
	グループ指定代理応答	① 他のグループの内線電話に着信がある ②  を押す ③ 着信中のグループ番号をダイヤルする ④ 受話器を上げる
DGL/MSA グループ呼び出し		① 着信音が聞こえる ② [DGL] キー / [MSA] キーを押す ③ 受話器を上げる



## ■ 電話を保留する／転送する

注) ★印のついている項目は、あらかじめフレキシブルキーへの設定が必要です。

機能名称		操作手順	
保留	すべての電話で取れるように保留する★	外線の場合： ① 通話中、  を押す ② 受話器を置く ③ 通話を再開するときは、保留している外線キーを押す 内線の場合： ① 通話中、  を押す ② 受話器を置く ③ 通話を再開するときは、  または  を押す	
	他の電話で取れないように保留する★	① 通話中、  を押す ② 受話器を置く ③ 通話を再開するときは、自分の電話機で  を押す	
	グループ内で取れるように保留する★	① 通話中、  を押す ② 受話器を置く ③ 通話を再開するときは、グループ内の電話機で  を押す	
内線への手動転送	転送先と話してから取り次ぐ (ダイヤル転送)	① 通話中、  を押す ② 転送先の内線番号をダイヤルする ③ 転送先の内線と通話する ④ 受話器を元に戻す (元の相手と転送先の相手が通話できる)	
	転送先と話さずに取り次ぐ (キャンプオンラインング)	① 通話中、  を押す ② 転送先の内線番号をダイヤルする ③ 呼び出し音を確認して受話器を元の位置に戻す (元の相手と転送先の相手が通話できる)	
	元の相手と転送先と交互に通話する (チェンジオーバー)	① 通話中、保留する ②  を押す ③ 転送先の内線番号をダイヤルする ④ 内線と通話する ⑤  を押す ⑥ 保留にした相手と通話を再開する	
外線への手動転送★		① 通話中、  を押す ② 空いている外線キーを押す ③ 転送先の電話番号をダイヤルする ④ 相手が応答したら、用件を伝えて  を押す ⑤ 受話器を元に戻す (元の相手と転送先の相手が通話できる)	
自動転送	不在転送★	設定／解除 ① 受話器を置いたまま  を押す ②  を押す	
	転送電話★	設定	① 受話器を置いたまま  を押す ② 転送する回線のキーを押す ③  を押す
		解除	① 受話器を置いたまま  を押す



## ■ その他の操作

注) ★印のついている項目は、あらかじめフレキシブルキーへの設定が必要です。


































機能名称		操作手順
秘話解除★	解除者	① 通話中 ②  を押す ③ □頭で呼びかける ④ 3者で通話する ←
	参加者	① 受話器を上げる ② 外線キーを押す
会議通話★		① 通話中 ② 参加者が外線の場合：外線キーを押して、番号をダイヤルする 参加者が内線の場合： を押して内線番号をダイヤルする ③ 参加者が応答したら  を押す ④ 3者で通話する
集中着信★	設定/解除	① 受話器を上げて  を押す
夜間切替★	設定/解除	① 受話器を置いたまま  を押す
不在設定★	メッセージの選択	① 待受状態で  を押し、(パスワードを設定している場合は入力して) メインメニューを表示する ②  →  を押す ③ 不在理由を  : 不在 /  : 外出 /  : 会議 から選ぶ ④  を押す
	設定/解除	① 受話器を置いたまま  を押す
ドアホン★	呼出しに応答	① ドアホンから着信がある ② 受話器を上げる ③  を押す
	ドアホン周辺の音を聞いてから呼出す	① 待受状態で、受話器を上げる ②  を押す ③ ドアホンの周辺の音声を聞く ④  を押す ⑤ ドアの外の相手とドアホン通話を行う

















## ■ 音量・ディスプレイの調整

機能名称	操作手順
着信音量	① 待受状態で  →  →  を押す ②  /  で音量を調整する (5段階) ③  を押す
受話音量	① 待受状態で  →  →  を押す ②  /  で音量を調整する (5段階) ③  を押す
スピーカ音量	スピーカ受話中に  /  で音量を調整 (8段階)
ディスプレイの濃淡	① 待受状態で  →  →  を押す ②  /  で濃度を調整する (8段階) ③  を押す
バックライトベースの色	① 待受状態で  →  →  を押す ②  (グリーン) または  (オレンジ) を押す



## ■ いろいろな登録

機能名称	操作手順
履歴から電話帳への登録	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 待受状態で  または  を押し、(パスワードを設定している場合は入力して) 発信記録または着信記録を表示する</li> <li>② ,  を押しして登録する履歴を表示する</li> <li>③  を押しして編集メニューを表示する</li> <li>④  を押しして電話帳登録画面を表示する</li> <li>⑤ 空いているメモリ番号が表示されるので、その番号に登録する場合は  を押す。メモリ番号を変えたい場合は  を押しして番号をクリアしてから入力する</li> <li>⑥ ダイヤル番号を確認して  を押す</li> <li>⑦ 名前を漢字で入力して  を押す</li> <li>⑧ 自動表示される名前のフリガナを確認して  を押す</li> <li>⑨ 登録するグループを選択して  を押す</li> </ol>
電話帳の新規登録操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 待受状態で  を押し、(パスワードを設定している場合は入力して) メインメニューを表示する</li> <li>②  →  →  を押しして電話帳新規登録画面を表示する</li> <li>③ 空いているメモリ番号が表示されるので、その番号に登録する場合は  を押す。メモリ番号を変えたい場合は  を押しして番号をクリアしてから入力する</li> <li>④ 登録する相手が外線の場合は  を、内線の場合は  を、PBX の場合は  を押す</li> <li>⑤ 相手先の番号をダイヤルキーで入力して、 を押す</li> <li>⑥ 相手先の名前を漢字で入力して  を押す</li> <li>⑦ 自動表示される名前のフリガナを確認して  を押す</li> <li>⑧ 登録するグループを選択して  を押す</li> </ol>
オートダイヤルの登録	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 待受状態で  を押し、(パスワードを設定している場合は入力して) メインメニューを表示する</li> <li>②  →  →  を押ししてオートダイヤルキー登録画面を表示する</li> <li>③ オートダイヤルキーとして登録するフレキシブルキーを押す</li> <li>④ 相手先が外線の場合は  を、内線の場合は  を、PBX の場合は  を押す</li> <li>⑤ 登録する番号をダイヤルする</li> <li>⑥  を押す</li> </ol>

機能名称	操作手順
<p>短縮ダイヤルの登録 (管理者用パスワードを入力した一般電話機、またはシステム管理電話機のみ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 待受状態で  を押し、(パスワードを設定している場合は入力して) メインメニューを表示する</li> <li>②  を押し、管理者用パスワードを入力する</li> <li>③  →  →  を押し、短縮ダイヤルの登録画面を表示する</li> <li>④ 空いている短縮番号(メモリ番号)が表示されるので、その番号に登録する場合は  を押す。メモリ番号を変えたい場合は  を押して番号をクリアしてから入力する</li> <li>⑤ 相手先が外線の場合は  を、内線の場合は  を、PBX の場合は  を押す</li> <li>⑥ 登録する番号をダイヤルする</li> <li>⑦ 相手先の漢字名を入力して  を押す</li> <li>⑧ 自動表示される名前のフリガナを確認して  を押す</li> <li>⑨ 相手先が外線の場合は、着信音を  ~  から選ぶ</li> <li>⑩ 相手先が外線の場合は、ディスプレイのバックライトの色を  または  から選ぶ</li> </ol>





機能名称		操作手順
メッセージの転送		① 転送するメッセージを再生する (前頁「メッセージの再生」の操作を参照) ② <b>1</b> <b>3</b> を押す ③ 受話器にむかって、転送するメッセージに追加するコメントを話し、 <b>#</b> を押す (転送を中止する場合は、 <b>3</b> を押すとコメントを消去後、サービス番号選択画面に戻る) ④ 転送先のメールアドレスをダイヤルする 転送先が複数ある場合は、ガイダンスに従って、順にメールアドレスをダイヤルする。 ⑤ <b>#</b> を押す ⑥ メールセンターから切断して操作を終了する
通話の録音★ (外線/専用線との通話中のみ)		① 通話中に <b>通話録音</b> を押す ② <b>MBX</b> を押す ③ 他の内線メールアドレスに録音する場合は、メールアドレスをダイヤルする (自分のメールアドレスの場合は設定不要) ④ 録音を終了するときに <b>録音終了</b> を押す
通話相手によるメッセージの録音★ (録音転送)		① 通話中、相手に録音転送することを伝える ② <b>伝言録音</b> を押す ③ 転送先のメールアドレスをダイヤルする ④ メッセージ録音のガイダンスを確認して受話器を元に戻す (通話相手が、転送先のメールアドレスに直接メッセージを録音できる)
留守番電話機能★※ (不在代行)	不在時の転送先としてボイスメールを設定	① <b>保留</b> を押す ② <b>不在転送</b> を押す ③ <b>0</b> を押す ④ <b>#</b> を押す ⑤ <b>3</b> (転送先種別：代行) を押す
	不在転送を有効に設定	① 待受状態で <b>不在転送</b> を押す ② <b>保留</b> を押す ③ <b>スピーカ</b> を押す
	不在転送を無効に設定	① 待受状態で、赤く点灯している <b>不在転送</b> を押す
応答メッセージの録音 (応答メッセージ管理)	録音	① メールセンターに接続する ② <b>1</b> <b>4</b> を押す ③ <b>6</b> を押す ④ 受話器にむかって応答メッセージを話し、 <b>#</b> を押す ⑤ <b>5</b> を押す (録音したメッセージが再生される) ⑥ <b>#</b> を押す ⑦ メールセンターから切断して操作を終了する
	削除	① メールセンターに接続する ② <b>1</b> <b>4</b> を押す ③ <b>3</b> を押す ④ <b>#</b> を押す ⑤ メールセンターから切断して操作を終了する





機能名称		操作手順
通話相手をメールセンターに接続させる (ボイスメールサービス転送)		① 通話中、相手をメールセンターに接続させることを伝える ②  を押す ③ メールセンター接続番号 [                    ] をダイヤルする ④ 受話器を戻す (通話相手がメールセンターに接続され、ガイダンスに従って操作できるようになる)
メールボックススキースの設定	設定	① 待受状態で  を押す ②  を押す ③ 割り付けるフレキシブルキー  を押す ④ メールボックス番号をダイヤルする ⑤  を押す ⑥  を押す
	解除	① 待受状態で  を押す ②  を押す ③  を押す ④  を押す ⑤  を押す
メールボックスのパスワード設定	登録	① メールセンターに接続する ②  を押す ③  を押す ④ パスワード (数字4桁) をダイヤルする ⑤ メールセンターから切断して操作を終了する
	削除	① メールセンターに接続する ②  を押す ③  を押す ④  を押す ⑤ メールセンターから切断して操作を終了する
メッセージの着信通知 (メッセージ着信通知)	通知先の設定	① メールセンターに接続する ②   を押す ③  を押す ④ 着信通知先の電話番号をダイヤルし、  を押す ⑤ メールセンターから切断して操作を終了する
	着信通知ありに設定	① メールセンターに接続する ②   を押す ③  を押す ④ メールセンターから切断して操作を終了する
	着信通知なしに設定	① メールセンターに接続する ②   を押す ③  を押す ④ メールセンターから切断して操作を終了する

